

SK 2000

Taschensender

MERKMALE

- Bis zu 75 MHz Schaltbandbreite
- 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 64 kompatiblen Presets
- 6 Bänke mit je bis zu 64 frei durchstimmbaren Kanälen
- Frequenzeinstellung in 25-kHz-Schritten
- Umschaltbare HF Ausgangsleistung: 10, 30, 50 and 100 mW (nur XP) zur Erhöhung der Reichweite und Multi-Channel-Fähigkeit
- Externe Ladekontakte zum Aufladen des Akkus BA 2015 im Sender
- Eingangsempfindlichkeit über 60 dB in 3-dB-Schritten einstellbar
- Konfiguration von Sendern im Menü des Empfängers möglich
- Synchronisation mit Empfänger über Infrarot Schnittstelle möglich
- Verbesserter Audio-Frequenzgang speziell für Bass Gitarre (25...18000 Hz)

Der SK 2000, dieser leichte und dennoch überaus robuste Taschensender beeindruckt den Musiker als auch das Publikum. Mit einem Audio-Frequenzgang von 25 bis 18.000 Hz überträgt er auch den Sound einer Bassgitarre mit sattem Fundament. Drei HF-Ausgangsleistungen (vier in der US-Version) stehen zur Wahl, für höhere Reichweite oder mehr Kanäle pro Frequenzbereich. Durch die externen Ladekontakte können die Akkus des SK 2000 (Option) direkt im Gerät aufgeladen werden.



TECHNISCHE DATEN

HF Frequenzbereich.....	516 – 865 MHz
Trägerfrequenzen	max. 3000
Presets	max. 64
Schaltbandbreite	max. 75 MHz, schaltbar in 25 kHz Schritten
Spitzenhub/ Nennhub	±24 kHz / ±48 kHz
Frequenzstabilität	≤ ±15 ppm
HF Ausgangsleistung	typ. 10 mW (Low) typ. 30 mW (Standard) typ. 50 mW (High) XP-Version: typ. 100 mW (Maximum)
Compander.....	HDX
Audio Frequenzbereich	Mikrofon: 80 – 18,000 Hz Kabel: 25 – 18,000 Hz
Geräuschpegelabstand.....	> 120 dB(A)
Klirrfaktor bei 1 KHz.....	< 0,9 %
Max. Eingangsspannung	3 V _{rms}
Eingangsimpedanz.....	Mikrofon: 40 kΩ, Kabel: 1 MΩ
Eingangsempfindlichkeit	60 dB, einstellbar in 3-dB Schritten
Betriebstemperatur.....	-10 °C – +55 °C
Stromversorgung.....	2 AA Batterien, 1.5 V oder BA 2015 Akkupack
Nennspannung.....	2.4 V

Fortsetzung Seite 2

SK 2000 Taschensender

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Leistungsmerkmale
leichtes robustes Ganzmetallgehäuse;
bis zu 75 MHz Schaltbandbreite;
bis zu 3000 Frequenzen abstimmbar in 25 kHz-Schritten;
Besonders gut für Bühnen- und Broadcast-Bereich geeignet;
Besonders störsicherer Lemo-Steckverbinder;
externe Ladekontakte zum Aufladen des optionalen Systemakkus im Sender;
20 Kanalbänke mit jeweils bis zu 64 voreingestellten Frequenzen,
6 Bänke mit bis zu 64 frei durchstimmmbaren Kanälen;
Schaltbarer Pilotonquelle;
Bedienfreundliches, hinterleuchtetes Grafikdisplay (bei Tastendruck);
Inklusive Gürteltasche; Batterien Mignon AA

Technische Daten

Frequenzbereiche: 5 Bereiche im UHF-Band verfügbar,
516–558 MHz (AW); 558–626 MHz (GW); 626–698 MHz (BW); 718–790 MHz (CW);
790–865 MHz (DW);
Presets: 64;
Schaltbandbreite: bis zu 75 MHz;
Modulation: Breitband FM;
HF-Ausgangsleistung: umschaltbar 10 mW; 30 mW; 50 mW;
Nennhub / Spitzenhub: ± 24 kHz / ± 48 kHz;
Komandersystem: HDX;
Eingangsempfindlichkeit: 60 dB in 3 dB-Schritten einstellbar;
NF-Übertragungsbereich: 80–18.000 Hz (Mikrofon); 25–18.000 Hz (Kabel);
Signal/Rauschabstand: > 120 dBA.;
Klirrfaktor (bei Nennhub): < 0,9%;
Anschlüsse: NF: Lemo spezial (3-Pin);
Betriebszeiten: typ. 8 h;
Temperaturbereich: -10°C bis +55°C;
Maße: 82 x 64 x 24 mm;
Gewicht: ca. 160 g;
Farbe: schwarz;
Fabrikat: Sennheiser / SK 2000

SK 2000 Taschensender

ABMESSUNGEN



PRODUKT-VARIANTEN

SK 2000 AW-X 516 ... 558 MHz / Europe Art. Nr.503759
SK 2000 GW-X 558 ... 626 MHz / Europe Art. Nr.503761
SK 2000 BW-X 626 ... 698 MHz / Europe Art. Nr.503763
SK 2000 CW-X 718 ... 790 MHz / Europe Art. Nr.503765
SK 2000 DW-X 790 ... 865 MHz / Europe Art. Nr.503767

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

MKE 1-4 Ansteckmikro, Kugel, schwarz	Art. Nr.502167
MKE 1-4-3 Ansteckmikro, Kugel, beige	Art. Nr.502168
MKE 1-4-1 Ansteckmikro, Kugel, weiß	Art. Nr.502833
MKE 1-4-2 Ansteckmikro, Kugel, braun	Art. Nr.502834
MKE 1, MZ 1 Zubehör Set	Art. Nr.504060
HSP 2 Headset, Kugel	Art. Nr.009862
HSP 4 Headset, Niere	Art. Nr.009864
CI 1-4 Guitarrenkabel	Art. Nr.503163
BA 2015 Akkupack	Art. Nr.009950
L 2015 Ladeeinheit	Art. Nr.009928
Ear Set 1-4 Ohrbügelmikro, Kugel, schw.	Art. Nr.504230
Ear Set 1-4-3 Ohrbügelmikro, Kugel, beige	Art. Nr.504231
Ear Set 4-4 Ohrbügelmikro, Niere, schw.	Art. Nr.504234
Ear Set 4-4-3 Ohrbügelmikro, Niere, beige	Art. Nr.504235
MKE 40-4 Ansteckmikro, Niere, schw.	Art. Nr.003579

Kontakt Service Partner:

Sennheiser Vertrieb und Service GmbH & Co. KG
www.sennheiser.com

 SENNHEISER