

## Zirkular polarisierte UHF-Antenne

### Leistungsmerkmale

Hervorragende HF-Eigenschaften;

Minimiert Signalstärke-Variationen und unterdrückt Störungen durch Mehrwegeausbreitung;

Einsetzbar als Sende- und Empfangsantenne;

Besonders unempfindlich gegen potentielle Störsignale

### Technische Daten

Frequenzbereich: 450 - 960 MHz;

Konstruktionsprinzip: zirkular polarisierte Wendelantenne;

Funktion: Sende- und Empfangsantenne;

HF-Anschluss: N-Buchse;

Vorwärtsgewinn: typisch 9,5 dBi (bei 650 MHz);

Max. HF-Belastbarkeit: 50 W;

Montageanschluss: 3/8"- Stativgewinde;

Maße: 356 x 566 x 140 mm;

Gewicht: ca. 1,41 kg;

Fabrikat: Sennheiser / A 5000-CP